



Kontroler B12WCM w połączeniu z zapasową baterią służy do podtrzymania zegara w sieci Casambi w przypadku awarii zasilania.

Instalacja i podłączenia do sieci:

1. Podłącz kontroler do zapasowej baterii używając dołączonego przewodu.
2. Włącz baterię do zasilania. B12WCM będzie się ładować podczas pracy.
3. B12WCM będzie widoczne w sieci CASAMBI, przypisz go do odpowiedniej sieci.
4. Kontroler będzie widoczny w zakładce Oprawy jako "Clock backup". Kiedy kontroler jest widoczny i pracuje ikona zegara jest biała. W przypadku gdy awaria prądu trwa dłużej niż dostępny czas baterii ikona będzie szara.



W pełni naładowana bateria będzie podtrzymywać ustawienia przez 18 godzin.

Usunięcie kontrolera z sieci:

1. W aplikacji naciśnij "więcej" i znajdź "urządzenia w pobliżu". Znajdź „clockbackup”.
2. Naciśnij i przytrzymaj ikonę kontrolera, wybierz „odłącz urządzenie”. Użytkownik zalogowany jako ADMINISTRATOR usunie kontroler od razu.

